



ویژگی ها :

- جایگزین مناسب و مطمئن بیمتال
- عملکرد الکترونیکی با عمر بسیار زیاد و بدون استهلاک مکانیکی
- دقیق و مطمئن در تمامی شرایط و عدم وابستگی به دمای محیط
- قابلیت تنظیم جریان
- دارای تایمر تاخیر در قطع
- قابلیت راه اندازی مجدد به صورت خودکار
- قابل استفاده برای موتورهای سه فاز و تکفاز

نحوه تنظیم :

- پیش از عبور ۳ سیم حامل جریان از داخل کانال ها با تنظیم پیچ آمپر (AMPER) می توان حداکثر جریان عبوری مجاز از دستگاه را تعیین نمود.
- جهت تنظیم زمان تاخیر در قطع می توان از پیچ (TOFF) استفاده کرد.
- برای راه اندازی مجدد دستگاه به صورت دستی از کلید (RST) میتوان استفاده کرد.

مشخصات فنی



ولتاژ تغذیه	160-260V	زمان تاخیر در قطع	25-2/0
فرکانس	50-60HZ	رنج کنترل جریان	15-6/10-4/5-1 50-5/60-24/30-12
ابعاد	102*75*52mm	حدود درجه حرارت کار	-20/60c
وزن	195g	درجه حفاظت (IP)	21
جریان رله خروجی	5A		

طریقه نصب :

پایه های PH و N راه به فاز و نول متصل کرده ، پایه های ۱۵ و ۱۸ را مطابق نقشه در قسمت فرمان کنتاکتور وصل میکنیم.
با اتصال پایه های T1 و T۲ به هم پس از ۱۲۰ ثانیه دستگاه به صورت خودکار فرمان وصل میدهد تا عملکردی دقیقاً شبیه به بیمتال داشته باشد.

ضمانت نامه

صنایع الکترونیک نیرومکس ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، این محصول را طبق مقررات مندرج در این برگه به مدت ۲۴ ماه ضمانت می نماید.
(جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه ی این کارت الزامی می باشد.)

موارد ذیل شامل گارانتی نمی گردند :

- ۱-صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید.
 - ۲-استفاده غلط از دستگاه و یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول.
 - ۳-هر نوع دست کاری و یا کنده شدن برچسب سریال و مشخصات دستگاه
 - سریال کارت ضمانت نامه.
 - ۴-کلید عیوب ناشی از دست کاری افراد متفرقه و تعمیرگاه های غیر مجاز.
- دستگاه فوق با شماره سریال
نیرومکس الکترونیک
رأز تاریخ به مدت ۲۴ ماه دارای ضمانت است.

فاز

نول

