



ویژگی ها :

- قابلیت انتخاب حالت تایمر تاخیر در وصل (ON DELAY) و یا تاخیر در قطع (OFF DELAY)
- قابلیت انتخاب زمانگیری بر حسب ثانیه (SEC) و یا دقیقه (MIN)
- دارای ثبات در تکرار و دقت در زمانگیری
- دارای قابلیت راه اندازی مجدد زمانگیری بصورت تک ضربه ای

نحوه تنظیم :

- با استفاده از پیچ تنظیم TIME می توان زمان مدنظر را تنظیم کرد.
- با استفاده از کلید MODE می توان زمانگیری را در حالت تاخیر در وصل و یا تاخیر در قطع تغییر داد.
- در حالت تاخیر در وصل نمایشگر ON DELAY و در حالت تاخیر در قطع نمایشگر OFF DELAY بصورت چشمک زن عمل میکند.
- در هنگام زمانگیری چشمک زدن نمایشگرها بر حسب ثانیه با سرعت بالاتر و در حالت دقیقه با سرعت پایین تر صورت میگیرد.

مولتی تایمر NMTB

نقشه نصب



فاز


نول

تاخیر در وصل

تاخیر در قطع

تنظیم زمانگیری

تنظیم حالت زمانگیری



ضمانت نامه

صنایع الکترونیک نیرومکس ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، این محصول را

طبق مقررات مندرج در این برگه به مدت ۲۴ ماه ضمانت می نماید.

(جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه ی این کارت الزامی می باشد.)

موارد ذیل شامل گارانتی نمی گردند :

۱- خدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و

مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید.

۲- استفاده غلط از دستگاه و یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول.

۳- هر نوع دست کاری و یا کنده شدن برجسب سریال و مشخصات دستگاه

سریال کارت ضمانت نامه.

۴- کلیه عیوب ناشی از دست کاری افراد متفرقه و تعمیرکارهای غیر مجاز.

NIRO MAX ELECTRONIC

دستگاه فوق با شماره سریال

نیرومکس الکترونیک

از تاریخ به مدت ۲۴ ماه دارای ضمانت است.

مشخصات فنی



ولتاژ تغذیه	160-260V	رنج زمانگیری	۳۰ ثانیه / دقیقه ۶۰ ثانیه / دقیقه
فرکانس	50-60HZ	حدود درجه حرارت کار	۲۰ / ۶۰ °C
ابعاد	83*24*84mm	وزن	70g
جریان رله خروجی	5A	درجه حفاظت (IP)	21

طریقه نصب :

سیم فاز به پایه PH و سیم نول را به پایه N متصل کرده و برای فرمان کنتاکتور نیز مطابق نقشه از پایه های 15 و 18 استفاده میکنیم. در صورت اتصال پایه های N و R زمانگیری دستگاه صفر میشود. در صورت اتصال پایه های N و S زمانگیری بر حسب ثانیه صورت میگیرد.