

راهنمای نصب



پس از اتصال دوشاخه به پریز برق شهر در صورت عادی بودن ولتاژ ورودی برق ، نمایشگر زرد رنگ (زمان تاخیر) روشن شده و پس از اتمام زمانگیری مورد نیاز برای محافظت محصول مورد استفاده (90-30 ثانیه پکیج / 4-6 دقیقه یخچال و فریزر و کولرهای گازی) نمایشگر سبز رنگ (ولتاژ عادی) به علامت وجود ولتاژ در پریز خروجی محافظ روشن می شود.

در صورت افزایش ولتاژ بیش از (245-255V) و یا کاهش ولتاژ به کمتر از (170-180V) ضمن روشن شدن نمایشگر قرمز رنگ (خطای ولتاژ) بلافاصله برق پریز خروجی دستگاه قطع می شود تا از آسیب دیدن مصرف کننده متصل به محافظ جلوگیری به عمل آید و پس از نرمال شدن وضعیت ولتاژ ورودی برق شهر به صورت اتوماتیک فرآیند اتصال انجام می گیرد.



NIRO MAX ELECTRONIC

نیرومکس الکترونیک

www.niroomax.ir info@niroomax.ir

ضمانت نامه

صنایع الکترونیک نیرومکس ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، این محصول را طبق مقررات مندرج در این برگه به مدت ۲۴ ماه ضمانت می‌نماید.
(جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه‌ی این کارت الزامی می‌باشد.)

موارد ذیل شامل گارانتی نمی‌گردند:

- ۱- صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید.
- ۲- استفاده غلط از دستگاه و یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول.
- ۳- هر نوع دستکاری و یا کنده شدن برچسب سریال و مشخصات دستگاه سریال کارت ضمانت نامه.
- ۴- کلیه عیوب ناشی از دستکاری افراد متفرقه و تعمیرگاه‌های غیر مجاز.

دستگاه فوق با شماره سریال _____
از تاریخ _____ به مدت ۲۴ ماه دارای ضمانت است.

مشخصات فنی



245-255V	محدوده ولتاژ قطع بالا	160-260V	محدوده ولتاژ کارکرد
170-180V	محدوده ولتاژ قطع پایین	10/16A	حداکثر جریان دستگاه
4-6 دقیقه	زمان تاخیر در وصل یخچال و فریزر، کولر	50-60HZ	فرکانس
		2450/3920W	توان
30-90 ثانیه	زمان تاخیر در وصل یکج	21	IP

در مدل دیجیتال ضمن عملکرد حفاظتی در مقابل افزایش و کاهش ولتاژ از امکان تشخیص فوری دو فاز در صورت وجود ارت سالم در سیم کشی ساختمان برخوردار است .
در صورت وجود ارت سالم و اتصال آن به محافظ ، نمایشگر زرد (earth) روشن می‌شود در این حالت هنگام دو فاز شدن برق ساختمان به هر دلیلی (قطع سیم نول در ساختمان ، فاز دار شدن سیم نول از مبدا و . . .) بروی صفحه نمایش علامت 2PH داده می‌شود و بلافاصله برق خروجی پریز قطع می‌شود.